



Infällt relä

Trådlös kommunikation

- Relä för infälld dosa. Levereras komplett med 10cm anslutningskablar samt WAGO-anslutningsklämmor.
- Styrts trådlöst via 868.100Mhz.

Fungerar med nyare trådlösa produkter märkta "v2", t.ex.

- Mswitch Mic
- Mswitch Spisvaktssensor
- Mswitch On/Off
- Mswitch Timerpanel

Specifikation

SPÄNNING	230 VAC +10/-20%
EGENFÖRBRUKNING	35mA
LIVSLÄNGD	20.000 kopplingar
RF	868.100 Mhz / +5 dBm (räckvidd upp till 15m)

Varianter

E-NUMMER	BESKRIVNING	ANTAL/FÖRP
1340235	Relä radio V2 infällt 16A	1
14263	Relä radio V2 infällt, potentialfri (max. kontakt belastning 8A)	1