



Mkomfy Spistimer 1.8 230V 16A BLE

Spistimer med Schukouttag (Bluetooth kommunikation)

- Inbyggt 2x jordat schukouttag
- Trådlös timerpanel
- Stänger automatiskt av spisen efter inställd tid
- Snabb och enkel montering, användarvänlig

Denna spisvakt är endast kompatibel med tillbehör som använder Bluetooth kommunikation.

Spistimern är en trygghetsprodukt som styr strömtillförseln med förinställd gångtid till spisen. SpisTimern består av komponenter, en reläbox med ett integrerat spisuttag (Schuko, Flatstift alt. Perilex). En trådlös timerpanel där man aktiverar spisen via timerknappen. Inställning av fördefinierad gångtid utförs på baksidan av manöverpanelen. Inställbara gångtider: 5, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 240, 360 och 600 min

Specifikation

SPÄNNING	230 VAC +10/-20%
MÄRKSTRÖM	16A
DIMENSIONER	Reläbox: 150x90x50mm Manöverpanel: 84x84x12mm
BATTERI	1xCR2032 (beräknad livslängd ca 5år)

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	ANTAL/FÖRP
1340246	Spistimer 230V 16A BLT	Trådlös timerpanel med reläbox 1-fas 16A. Bluetooth anslutning. Schukouttag samt intag med 60cm kablage	1