



## SpisTimer 400V 16A

### Spistimer med Perilexuttag

- Inbyggt spisuttag
- Trådlös timerpanel
- Stänger automatiskt av spisen efter inställd tid
- Snabb och enkel montering, användarvänlig

Spistimern är en trygghetsprodukt som styr strömtillförseln med förinställd gångtid till spisen.

SpisTimern består av komponenter, en reläbox med ett integrerat spisuttag (Schuko, Flatstift alt. Perilex). En trådlös timerpanel där man aktiverar spisen via timerknappen. Inställning av fördefinierad gångtid utförs på baksidan av manöverpanelen.

Inställbara gångtider: 5, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 240, 360 och 600 min

## Specifikation

<b>SPÄNNING</b>	400 VAC +10/-20%
<b>MÄRKSTRÖM A</b>	16
<b>DIMENSIONER</b>	Reläbox: 150x90x45mm Manöverpanel: 84x84x12mm
<b>BATTERI</b>	1xCR2032 (beräknad livslängd ca 5år)
<b>RF</b>	868.100 Mhz / +5 dBm

## Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	ANTAL/FÖRP
1340232	Spistimer 400V 16A V2	Trådlös timerpanel med reläbox 3-fas 16A, Perilexuttag samt intag med 60cm sladd	1